

ARTIKEL NR. 5425-1

DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W



zur Artikelseite



- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	5425	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
GEWICHT IN KG	0.044	LUMEN PRO WATT	-
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	-	SCHUTZKLASSE	ohne
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	-	AUSGANGSSPANNUNG	100-240
LUMEN PRO WATT	-	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240
		GARANTIE IN JAHREN	5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-240
ABMESSUNGEN		MONTAGEORT	Innenbereich
Länge: 56mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
Breite: 50mm		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Höhe: 28mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		AUFBAU	Ja
		AUSFÜHRUNG	statisch
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Ja
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Nein
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
		GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Ja

GEEIGNET FÜR TUYA
BEG FÖRDERUNG
ART DER STEUERUNG

Nein
Nein
Dali