

ARTIKEL NR. 5277

DOTLUX LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite



WiFi + Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.

- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Tuya APP Cloud-Steuerung, unterstützt das Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, verzögertes Ein-/Ausschalten des Lichts, Timer, Szenen- und Musikwiedergabefunktion.
- Sprachsteuerung, unterstützt Amazon ECHO und smarte Lautsprecher.
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Jeder Dimmbaustein kann auch als TUYA to Fusion Konverter arbeiten
- Über die Tuya APP, können eine oder mehrere LED-Controller oder Treiber synchron angesteuert werden
- Einfacher Einbau in Standard-Wandverteilerdosen hinter einem Drucktaster
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

GEWICHT IN KG	0.015	ART DER STEUERUNG	Phasenan-/abschnitt
		DIMMBAR	Push
		GARANTIE	3 Jahre
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		KANÄLE	1
Breite: 52mm		IP-SCHUTZART	IP20
Höhe: 26mm		TC TEMPERATUR IN °C	85
Länge: 52mm		TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C