

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 10,5-15V DC

Stromaufnahme: ca. 25mA (+ 17mA je Relais) (Standby), 200mA (beim Senden)

GSM Frequenzen: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Abstrahlleistung: 2 W für GSM 850 / 900 bzw. 1 W für GSM 1800 / 1900

Eingänge A, B, C, D: verbinden mit Masse

Ausgänge X und Y: potentialfrei max 2,5A /250V AC (ohmsche Last) oder max. 0,5A /250V AC (induktive Last)

Telefonnummern für Meldungen: 100

Telefonnummern für Steuerung: 100

Zeitschaltung: Einschaltzeitpunkt oder Pulsdauer für beide Relais wählbar

SMS-Texte: Für die Sensoreingänge A, B, C, D, die Relaisausgänge und für die Stausmeldungen frei wählbar

SIM-Karte: Standardgröße für GSM-Telefone (nicht im Lieferumfang)

GSM-Antenne: Über SMA-Stecker

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Abmessungen: 76 x 110 x 33 mm

- Benutzerfreundlich und universell einsetzbar
- Wurde konzipiert, um sich im Alarmfall benachrichtigen zu lassen oder Anwendungen aus der Ferne über das GSM-Netz zu steuern
- Steuerung und Melden via GSM
- 4 Eingänge und 2 Ausgänge mit separater Sicherung und Zeitschalter
- Bei Aktivierung von einem der 4 Eingänge sendet das Gerät eine SMS und/oder einen Anruf an bis zu 100 programmierbare Telefonnummern
- 2 Ausgänge können per SMS oder gebührenfrei von Telefonnummern mit unbeantwortetem Anruf gesteuert werden
- Höchstanzahl der erlaubten Anrufe kann pro Nummer begrenzt werden
- Über das USB-Kabel kann das Gerät sehr komfortabel programmiert werden (Software GD-Link 2.1.x)
- Konfiguration des GSM-Wählgeräts auch über Internet oder SMS-Befehle möglich
- Optionale integrierbare Notstromversorgung über das Modul GD04A
- Anschluss für GSM-Antenne



GD04K

Art.Nr. 37116