



85741124



### Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 alu samt, lackiert

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung)
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb
- mit Demontageschutz
- Steuerung über Gerätetasten und programmierte Schaltzeiten.
- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.

### Technische Merkmale

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab            | 20                     |
| Laufzeit                                | 2 min                  |
| Astrozeitverschiebung                   | ± 2 h                  |
| Gangreserve                             | ≈ 24 h                 |
| Umschaltzeit bei Richtungswechsel       | < 0,6 s                |
| minimale Lamellen-Verstellzeit          | ≈ 250 ms               |
| Zufallsgenerator                        | ± 15 min               |
| Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck | > 0,5 s                |
| Betriebstemperatur                      | -5 ... 45 °C           |
| Haupt-Designlinie                       | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Farbe                                   | alu samt, lackiert     |
| Werkstoff                               | Kunststoff/Metall      |