

Artikeldatenblatt

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach



Artikel-Nr.

FM A 5001 M

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO, A 50 NA WWM, A 50 NA SWM, A 50 NA ANM
Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: A 50 NA TX SW-L

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Empfängerkategorie:	2

