

# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



Artikel-Nr.

FM LS 5002 M

### eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA  
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben  
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS  
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

### Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

### Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG,  
LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L,  
AL 50 NA D-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L  
Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: LS 50 NA TX SW-L

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

Empfängerkategorie: 2

