

# Artikeldatenblatt

eNet Funk-Handsender 1fach



Artikel-Nr.

FM HS 1 T

**eNet Funk-Handsender**

**1fach Toggle**

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiefahrbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System

**Produkteigenschaften**

- Eine Taste zum Schalten und Dimmen eines Kanals
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szenen: Alles-Ein, Alles-Aus, individuelle Szenen
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

**Technische Daten**

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Maße (L x B x H):	55 x 40,5 x 15 mm
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Empfängerkategorie:	2

