

Artikeldatenblatt

Nebenstelle 3-Draht, Spannungsversorgung



Artikel-Nr.

1723 NE

Nebenstelle 3-Draht, Spannungsversorgung

für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..

für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..

für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen
- Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes von Bewegungs- und Präsenzmeldern
- Zentrale Steuerung von mehreren Hauptstellen
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- N-Leiter erforderlich

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | -20 ... +45 °C |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| eindrätig: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| feindrätig ohne Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| feindrätig mit Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ² |
| Gesamtlänge Nebenstellenleitung: | max. 100 m |