



HNT161NR

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (I_r), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (I_{sd}) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (I_i) sowie die Zeitverzögerung t_r bei Überlast und die Zeitverzögerung t_{sd} für kurzzeitverzögerte Kurzschlussschutz. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I^2t -Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen I_i und I_{sd} und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von I_r und I_{sd} oder 100 % von I_r und I_{sd} eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei t_r und t_{sd} . Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn $I = 105\% I_r$, und leuchtet dauerhaft rot, wenn $I > 112\% I_r$. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne Öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei $I > 90\% I_r$ (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle Alarmer genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung.

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	220/690 V
Nennstrom	160 A
Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe
Polanzahl	4 P
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	18,42 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	40000
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Schutzart	IP4X
	IEC 60947-2
Lagerungstemperatur	-35 bis 70 °C
Betriebstemperatur	-25 bis 70 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185mm ²
Gebrauchskategorie	A
Drehmoment	12Nm
Ausschaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom I_{cs} bei 220V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom I_{cs} bei 230V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom I_{cs} bei 240V AC nach IEC 60947-2	50 kA

Aus Schaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics bei 660V AC nach IEC 60947-2	6 kA
Aus Schaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2	6 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	50 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2	40 kA
Aus Schaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2	6 kA
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947-2	160 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947-2	160 A
Montageart	Montageplatte
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947-2	160 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947-2	160 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947-2	150 A
Verlustleistung pro Pol	6,14 W
Höhe installiertes Produkt	165 mm
Breite installiertes Produkt	140 mm
Tiefe installiertes Produkt	97 mm
Trennungsvermögen	ja
Verriegelbar	ja
Auslöserfunktion	E-ENERGY