# alevo-AVAMP/1200-240 LED 3200 830 • sg RAL 9006 • DALI2 • 65713016175



# Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnel-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage, Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RÄL 9006; Homogene Lichtverteilung dir ekt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitspatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

#### **KENNDATEN**


Bestellnummer	65713016175
EAN-Nummer	4020863478996
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

#### **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40
(Einschaltstrom)	Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquell	С
е	

### LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI≥80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Leuchtenlichts trom	3194lm
LED-Lebensdauer	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	128lm/W
UGR q/I	18.4 / 18.7




# **MECHANIK**

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1248mm x 239mm x 62mm
Gewicht (netto)	5kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage




Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)

Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte aufder Y-Achse (quer)







## **DEEP-LINK**

0 mm

0 mm

В

Н

https://www.regiolux.de/de/article/65713016175