

ARTIKEL NR. 3138-1-M

LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmbar Phasenab/-anschnitt



- Für QUICK-FIXadapt inkl. Magnebefestigung
- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm.
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 500/550/600/700mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	4937	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
GEWICHT IN KG	0.153	AUSGANGSSTROM IN A	0,5-0,7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	13-30	EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	26 - 42 DC
Länge: 138mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
Breite: 44mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 44mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein