



# Maxos Zubehör

## 9MX056 BC58 WH

Blindabdeckung für Lampe 58 W

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL- D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt. Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	-
Abhängezubehör	nein [-]
Mechanisches Zubehör	BC58 [ Blindabdeckung für Lampe 58 W]
Aubau Verpackung	No [-]
Zubehörfarbe	Weiß
Zubehör Sicherheitsbeleuchtung	nein [-]
Produktfamiliencode	9MX056 [ ACC MAXOS]
Lichttechnische Daten	
Typ optische Abdeckung/Linsenzubehör	nein [-]

Elektrische Kenndaten	
Elektrisches Zubehör	Nein [ Nein]
Schaltkreis	nein [-]
Mechanische Kenndaten	
Länge	- mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	-
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	403073253881299

## Maxos Zubehör

<b>Bestell-Produktname</b>	9MX056 BC58 WH
<b>EAN/UPC - Produkt</b>	4030732538812
<b>Bestellcode</b>	53881299
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	5

<b>SAP-Material</b>	910683007926
<b>Nettogewicht (Einzelteil)</b>	0,260 kg

