



Ecoclick Starters

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

Hinweise

· Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Tandembetrieb
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	4 22 W
Impulsspannung (min.)	800 V
Primärspannung (min.)	70 V
Spannung (Nom)	220-240 V
Systemeigenschaften	
Kondensator	Ja
Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Weiß

Sockelinformation	2 Pin	
Produktdaten		
Gesamt-Produktcode	871150069750931	
Bestell-Produktname	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10	
EAN/UPC - Produkt	8711500697509	
Bestellcode	69750931	
Anzahl pro Verpackung	1	
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	200	
SAP-Material	928390720238	
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g	

Datasheet, 2021, März 17 Änderungen vorbehalten

Ecoclick Starters

Abmessungsskizzen

Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10	40,3 mm	21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR



 $@\ 2021\,Signify\ Holding\ Alle\ Rechte\ vorbehalten.\ Signify\ gibt\ keine\ Zusicherungen\ und\ \ddot{u}bernimmt\ keine\ Garantie$ bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für $Handlungen, die \ im \ Vertrauen \ darauf \ ausgef \ddot{u}hrt \ werden. \ Die \ in \ die sem \ Dokument \ vorgestellten \ Informationen \ sind,$ sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der