

Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 DG 200038881-00

#### Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul im Vario-System mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Es erfasst in einem begrenzbaren Bereich Infrarotstrahlung, wie sie z. B. von Menschen ausgeht. Das System enthält einen hochempfindlichen Infrarot-Detektor, einen Dämmerungsschalter und die zugehörige Verstärkungsschaltung.

Der horizontale Erkennungsbereich und die Erfassungsweite sind veränderbar.

- Max. Erfassungsweite abhängig von der Einbauhöhe, Einbaulage der Optik, Außentemperatur und Annäherungsrichtung
- Erfassungsweite durch Blendeneinsatz verkürzbar
- Erfassungswinkel horizontal max. 180°, veränderbar durch Blendeneinsatz
- Schaltausgänge: Ausgang 1: Dämmerungsschalter; Ausgang 2: Bewegungserkennung; Ausgang 3: Reihenschaltung von Ausgang 1 und Ausgang 2
- Ansprechschwelle für Dämmerungsschalter von ca. 5-300 Lux einstellbar
- Dämmerungsschalter, in kombiniertem Betrieb Dämmerung und Bewegung, eigenlichtsicher

#### Technische Daten

Betriebsspannung:12 V ACBetriebsstrom:max. 120 mAKontaktart:Schließer 24 V, 2 ASchaltzeit:5 Sek. bis 15 Min.

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur:  $-20 \, ^{\circ}\text{C}$  bis +55  $^{\circ}\text{C}$ 

Aufbauhöhe (mm): 25

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 51

### Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbe/MaterialKG Artikel-Nr.BMM 611-0 DGBewegungsmelder-ModulDunkelgrau-GlimmerB 200038881-00

#### Zubehör

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbe/MaterialKGArtikel-Nr.Vario 611 DGLackstiftDunkelgrau-Glimmer0210007123-00



Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 DG

200038881

Seite 2

### Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BMM 611	Blende zur Reichweitenreduzierung	Transluzent	E	200031327-00
BMM 611	Klemmblock	Schwarz	E	200029976-00
BMM 611 DG	Blendrahmen	Dunkelarau-Glimmer	Е	210006017-00



Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 DG 200038881

Seite 3

### Zeichnungen / Montage





Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 DG 200038881

Seite 4

Weitere Dokumente

BMM 611-... Bewegungsmelder-Modul

Konformitätserklärung

1 MB

herunterladen