



1703116



BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB

Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in -Technik. Einfacher Anschluss der Ruftaster, keine Matrix-Verschaltung nötig. Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher, max. 16 Tastenexpander kaskadierbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Drehfix Codierschalter Einstellung und Tasteranschluss ergibt die zu rufende Innenstations-Adresse
- bis zu 16 Ruftaster anschließbar
- serielle Verbindung zu Türlautsprecher/Kamera
- serielle Verbindung zu weiterem Tastenexpander
- steckbares Verbindungskabel, 300 mm lang (im Lieferumfang)
- bis zu 16 Tastenexpander kaskadierbar
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht, i2Audio
Anzahl der Klingeltasten	16
Abmessungen (B x H x T)	24 x 75 x 19 mm
Länge Anschlusskabel	≈ 30 cm
Montageart	zum Einbau in Außenstation