

Sicherheitstransformator, 16VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherheitstransformator
Ausführung des Transformators	Sicherheitstrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	16 W
Spannung	
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	8 V
• _1 / Bemessungswert	8 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	7 W
Strom	
Ausgangsstrom	
• maximal	2 A
• _1 / Bemessungswert	2 A

## Eignung

### Eignung zur Integration

- |                          |      |
|--------------------------|------|
| • Aufputz-Installation   | Nein |
| • Unterputz-Installation | Nein |

## Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter	Nein
-------------------------------	------

## Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz	Ja
--------------------------------	----

## Eingänge Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja
--	----

## Mechanischer Aufbau

Höhe	64 mm
Breite	36 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja

## Approbationen Zertifikate

### Konformitätserklärung

### sonstiges



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=4AC3716-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3716-0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4AC3716-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4AC3716-0)

### Cx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

