



52036099

### Lichtsignal mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

Lichtsignal mit Rahmen zur Installation außerhalb des WC über/neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht/Blinklicht, Dauerton/pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, zur Schraubbefestigung, Zentralstück-Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei.

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- mit 4 roten LEDs
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
- Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen.

**Achtung:**

Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren.

#### Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker Q.3
Farbe	polarweiß samt
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-5 ... 40 °C
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1