

Artikelnummer: **EFDHS4RGBW**
 Serienname:
 EAN: 4037293024259
 Zolltarif: 85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

RGB+W-Funkhandsender ■ 868Mhz ■ 4-Kanäle ■ passend für RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI674X5A, EFD-Controller



Mit dem 4-Kanal RGBW-Funk-Handsender können bis zu vier Empfänger getrennt voneinander gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 3x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, EFDP12244X5A, EFDP24050VS, EFDP24100VS, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWIFI674X5A.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001358)

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------|
| Stromversorgung | Batterie | Tastatur-Schutzabdeckung | nein |
| Reichweite (m) | 40,00 | Funkfrequenz (MHz) | 868,00 |
| Rollingcode-System | nein | Mit Funkhandsender | ja |
| Funktaster unter Putz | nein | Mit Funkcodiergerät | nein |
| Funktaster auf Putz | nein | Schutzart (IP) | IP20 |