

ARTIKEL NR. 5068-M

LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmbar DALI-2









zur Artikelseite



- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 300/350/400/450/500mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt
- Inkl. Magneten zur Befestigung in herkömmlichen Decken- und Wandleuchten
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

GEWICHT IN KG 0.137 LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 24

LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT B16A: 51, C16A: 85

ABMESSUNGEN

Länge: 147mm **Breite:** 44mm **Höhe:** 30mm
 AUSGANGSSPANNUNG
 10 - 54 V DC

 AUSGANGSSTROM IN A
 0,3-1,05

 DIMMBAR
 DALI-2

EINGANGSSPANNUNG 176-240V AC/DC

FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60 **GARANTIE** 2 Jahre KABELLäNGE 20 cm **MATERIAL DES GEHÄUSES** Kunststoff NOTSTROMTAUGLICH **POWER-FACTOR** 0,95 **IP-SCHUTZART** IP20 SCHUTZKLASSE **SPANNUNGSART** AC/DC TC TEMPERATUR IN °C 80

 TEMPERATURBEREICH
 -25°C bis +45°C

 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
 2000 V