

ARTIKEL NR. 5278

DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite

Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.

- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

GEWICHT IN KG 0,015

DIMMBAR dimmbar

GARANTIE 3 Jahre

GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Ja

KANÄLE 1

IP-SCHUTZART IP20

TC TEMPERATUR IN °C 85

TEMPERATURBEREICH -30°C bis +50°C

ABMESSUNGEN

Höhe: 27mm

Länge: 175mm

Breite: 45mm