

ARTIKEL NR. 5115

CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W



zur Artikelseite

- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

GEWICHT IN KG 0
LEISTUNGSAufnahme IN WATT max. 144W bei 24V

AUSGANGSSpannung 12 - 24 V DC
AUSGANGSSTROM IN A 4x6 max. 6
DIMMBAR PWM
EINGANGSSpannung 12-24 V DC
FARBKANäle RGBW
FUNKFREQUENZ 2,4 GHz
IP-SCHUTZART IP20
Spannungsart DC
TC TEMPERATUR IN °C 75
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +45°C

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 30mm
Höhe: 18mm