



29801606

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ B.x anthrazit matt

Technische Merkmale

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage

Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
Breite	141,60 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1-1 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50-2,50 mm ²

Spannung

Betriebsspannung	230-230 V
------------------	-----------

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	87,5-108,0 MHz
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------