

ARTIKEL NR. 6617

**DOTLUX LED Netzteil max.40W 1-10V dimmbar 250-800mA**



zur Artikelseite

- Konstantstromnetzteil einstellbar von 250-800mA
- 20-50V 1-10V dimmbar
- passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.22	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	250mA, 350mA, 500mA, 700mA,800mA
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>POWER-FACTOR</b>	0
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Länge:</b> 280mm		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	20-50
<b>Breite:</b> 28mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	120-277
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	120-277
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
		<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein

<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	dynamisch
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Ja
<b>GEHÄUSE</b>	Metallgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Ja
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NO.</b>	919002281